



Scanner per documenti compatto e portatile

ADS-1300



Scanner per documenti compatto e portatile

Semplifica la scansione quotidiana dei documenti con lo scanner portatile e compatto ADS-1300.

Acquisisci e salva i tuoi documenti cartacei ovunque tu sia. Che si tratti di documenti di lavoro o privati, collegando lo scanner al computer portatile, è possibile acquisire e archiviare in modo sicuro i dati in formato digitale e avere accesso immediato quando necessario.

ADS-1300



Caratteristiche principali:

- Scansione fino a 30 ppm
- 60 ipm, scansione a colori su 2 lati
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 20 fogli
- Alimentazione da PC tramite USB Type-C.
- Consente di impostare fino a 3 scelte rapide per la scansione direttamente da dispositivo
- Con slot dedicato per tesserini ID in plastica
- Acquisisci su PC³, Cloud³, host USB
- Software di editing PDF incluso
- Vassoio di uscita della carta opzionale

Scansione in movimento

Progettato per garantire la massima flessibilità, consente di acquisire e salvare facilmente i documenti cartacei mentre si è fuori dall'ufficio. Una volta collegato al laptop, è possibile utilizzare ADS-1300 per eseguire la scansione dei documenti quando ti è più comodo.

Prestazioni elevate, sempre

Indipendentemente da dove effettui la scansione, otterrai sempre le stesse prestazioni elevate. Con velocità di scansione fino a 60 lati al minuto (fronte/retro), i documenti vengono salvati in modo rapido e semplice su PDF, file, e-mail e host USB.

Gestione versatile dei supporti

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli consente di gestire con facilità vari formati e spessori di carta (fino a 128 g/m²). Mentre lo slot dedicato per tessere in plastica permette di gestirne comodamente la scansione.

Software leader del settore

Disponibile di serie, Power PDF offre la flessibilità di convertire, modificare e condividere facilmente documenti in pochi secondi.

Con il software di gestione dei documenti, Kofax PaperPort, è possibile creare flussi di lavoro per condividere, cercare e organizzare i documenti con facilità e precisione.



Informazioni generali

Prodotto

Scanner di documenti da scrivania con ADF

Tecnologia

Doppio CIS
(Sensore di immagine a contatto), sorgente luminosa a matrice di LED

Pannello di comando

LED, 7 tasti

Backup clock

Fino a 24 ore

Interfaccia locale

USB Type-C 3,2 Gen1,
Host USB 2,0 (posteriore)
fino a 128 GB

Scelte rapide configurabili

3

Scansione

Velocità di scansione (A4)

A colori e in bianco e nero (300 dpi)

Fino a 30 ppm (pagine al minuto)

(Alimentazione tramite USB)¹⁰

Velocità di scansione fronte/retro (A4)

A colori e in bianco e nero (300 dpi)

Fino a 60 ipm (immagini al minuto)

(30 fogli al minuto)

(alimentazione tramite USB)¹⁰

Risoluzione

Ottica

Fino a 600 x 600 dpi

Interpolato³

Fino a 1.200 x 1.200dpi

Profondità colori

Elaborazione colore 48 bit (ingresso)

Elaborazione colore 24 bit (uscita)

Scala di grigi

256 livelli (8 BIT)

Tempi di attivazione

USB

1.0 sec

Funzioni dello scanner

Funzioni macchina

Supporto formato file

Include (standard) PDF, PDF/A-1b), JPEG, TIFF

Scansione diretta

Si⁹

Destinazioni³

Scansione su PC (immagine), workflow, SharePoint (in sede), cloud

Controllo alimentazione

Comparsa automatica ADF, guida bordo, switch di separazione, slot schede (verticale), ripresa scansione³

I tasti di scelta rapida configurabili

Puoi creare fino a 3 tipi di scansioni preimpostate utilizzando Brother iPrint&Scan per desktop

Elaborazione delle immagini³

Funzioni avanzate

Allineamento automatico (alimentazione)⁹, rilevamento fine pagina⁵, impostazione margine⁵, rotazione automatica dell'immagine⁵, riempimento bordi⁵, riempimento strappi⁵, rimozione fori⁵, regolazione rilevamento automatico colore⁹, rimozione pagina vuota⁹, regolazione diffusione - grigio, regolazione tono colore, elaborazione sfondo⁵, colour drop⁵, enfasi bordo⁵, riduzione umidità⁵, riduzione striature verticali⁵, regolazione soglia B&N⁵, correzione caratteri, inversione B&N, riduzione rumore, rimuovi linea rigata, scansione 2 in 1, scansione 1 a 2, modalità trasporto fogli, modalità tessera, scansione singola pagina⁵, scansione continua⁵, rilevamento codici a barre⁵, compressione JPEG⁵, Digital Imprinter⁵, profili TWAIN personalizzati⁵

Software²

Driver Windows

TWAIN | WIA
Windows® 10, 11

Software per Windows

Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax PaperPort 14SE con OCR, Kofax Power PDF Standard v5, installazione remota

Macintosh Driver

ICA
macOS 11x, 12.x, 13.x

Software per macOS

Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax Power PDF Standard v3, installazione remota

Driver Linux

Sane

Facile configurazione¹²

Semplificazione del processo di installazione con facile accesso ai driver e al software appropriati per l'installazione della macchina Brother per il PC

Visitare il sito support.brother.com per un elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti

Gestione dei supporti

Ingresso/uscita supporto ADF

Fino a 20 fogli⁴

Formati supportati

Pagine multiple⁸

Larghezza 51 – 215,9 mm, altezza 70 – 355,6 mm

Tipo di supporti

ADF

Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta non carbone, ricevuta, biglietto da visita, tessera di plastica

Peso e spessore dei supporti

ADF

51,8 - 128 g/m²
Carta 0,08 ~ 0,14 mm

Carta lunga

5000 mm
(300 dpi su 1 facciata foglio singolo)

Slot per schede

1 scheda in plastica (verticale)
Senza rilievo (0,76-1,02 mm)
o in rilievo (1,24 mm)

Dimensioni scheda in plastica

Larghezza (ISO) - 53,98mm (Min/max 51-55mm),
Lunghezza (ISO) - 85,60mm (Min/max 80,825-90,375mm)

Funzioni di protezione

Kensington Lock

Sì

Blocco interfaccia

Host USB

Aggiornamenti firmware^{2,8}

Sì

Materiali di consumo e accessori

Contenuto della scatola

Macchina ADS, cavo USB tipo C, guida rapida all'installazione, guida alla sicurezza del prodotto, garanzia

Tampone di separazione di ricambio

SP-2001C - 10.000 fogli

Rullo di prelievo sostitutivo

PUR-2001C - 100.000 fogli

Foglio di supporto A3 opzionale

CS-A3301 - 500 volte (confezione da 2)

Vassoio di uscita opzionale

OT-1001C

Kit opzionale

Adattatore CA con connettore a cilindretto, cavo USB (tipo C – tipo A): LK-1001CUK, LK-1001CEU

Adattatore di alimentazione USB-C opzionale

Adattatore di alimentazione CA USB tipo C: PA-AD-004UK, PA-AD-004EU

Dimensioni e peso

Con Cartone Dimensioni

369 (L) x 158 (P) x 200 (A) mm

Peso

1,70 kg

Senza Cartone Dimensioni

Vassoio di alimentazione chiuso

288 (L) x 101 (P) x 85 (A) mm

Vassoio di alimentazione esteso

288 (L) x 211 (P) x 205 (A) mm

Peso

1,37kg

Ambiente

Alimentazione

CA:100-240V, 50/60 Hz,

CC: 5V, 3A

USB DC5V, 3A(Type-C)

Consumo energetico

(Scansione) CA:~11 W, CC:~9 W

(Ready) CA:~5 W, CC:~4 W

(Sospensione) CA:~1,3 W,

CC:~1 W

(Spento) ~0,1 W.

Modalità di risparmio energetico

Consente allo scanner di consumare meno energia quando non è in uso

Livello di rumorosità

Scansione <62dB

Ambiente operativo

Umidità 20 - 80 %

5°C - 35°C.

41°F - 95°F

Ambiente di conservazione

Umidità 10 - 90 %

0°C - 40°C.

32 °F - 104 °F

RoHS

Sì

GS mark (Germania)

Sì

- 1 È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
- 2 Download gratuito dal Centro soluzioni Brother <http://solutions.brother.com>
- 3 Tutti supportati tramite software scaricabile
- 4 La capacità varia a seconda della grammatura della carta
- 5 Solo Windows.
- 6 Windows e macOS
- 7 Il server Windows supporta solo il driver dello scanner
- 8 I formati dei documenti superiori a A4, ma non superiori a A3, possono essere acquisiti (su un solo lato) utilizzando il foglio di supporto
- 9 Solo 300 dpi
- 10 Richiede il collegamento USB Type-C con fonte di alimentazione da 15 W (non inclusa)
- 11 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://setup.brother.com>



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side