



## Stampante laser monocromatica efficiente

Facile da configurare e collegare  
grazie alla stampa veloce e impeccabile

**HL-L2400DWE**



Stampa



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Facile da configurare e collegare

Lavora in modo più intelligente da qualsiasi luogo, a casa o in ufficio, con Brother HL-L2400DWE.

Grazie a una gamma di funzioni che ne aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica consente di risparmiare tempo con la stampa veloce e impeccabile, anche in fronte/retro automatico, e all'ampia capacità del vassoio carta.

Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare praticamente da qualsiasi luogo.

## HL-L2400DWE



### Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 30 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 15 pagine al minuto
- Pannello di controllo LCD a 1 riga
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Memoria interna da 64MB
- Vassoio carta da 250 fogli
- Fornita con toner da 700 pagine, resa massima disponibile<sup>7</sup> 3.000

### Lavora in modo più intelligente

HL-L2400DWE è stata progettata per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più semplice. La funzione di stampa fronte/retro consente di risparmiare tempo prezioso per svolgere altre attività.

### Immediata

Semplifica la stampa quotidiana, grazie alla configurazione facile e alla connessione WiFi a 5 GHz.

### Il partner perfetto

La tecnologia di stampa di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello HL-L2400DWE è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita carta ad alta capacità che consentono di stampare più a lungo e di lavorare senza interruzioni e senza occupare troppo spazio.

## Informazioni generali

### Tecnologia

Laser elettrofotografico

### Memoria

64MB

### Pannello di controllo

LCD a 1 riga con tasti

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

### Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

### Contenuto cartone

Stampante, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida all'installazione rapida, scheda di garanzia

## Stampa

### Velocità di stampa<sup>8</sup> (A4)

1 Lato: 30 ppm  
monocromatico  
2 Lati: 15 lati al minuto  
monocromatico

### FPOT

### Tempo di uscita prima stampa<sup>10</sup>

Fino a 8,5 secondi monocromatico

### Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

### Risoluzione

Fino a 1200 x 600 dpi

## Funzioni stampante

### Stampa N-up

Riduce fino a 25 pagine in una singola pagina

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

### Modalità risparmio toner

Utilizza la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

### Stampa Filigrana

Inserisce filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

### Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

### Stampa fronte/retro manuale<sup>4</sup>

Stampa fronte/retro manuale (consigliata per tipi di carta non supportati dalla modalità)

### Stampa lato opposto

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

### Stampa avviso di completamento

È possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

## Driver Stampante

### Windows

Windows 11  
(edizioni BIT 32 e 64)  
e altro ancora

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(ambiente x86/x64)

### ChromeOS

Supporta la stampa  
ChromeOS nativa

### macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di  
AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Visita il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

## Gestione carta<sup>11</sup>

### Ingresso carta<sup>2</sup>

Vassoio standard 250 fogli

### Slot di alimentazione manuale

1 foglio

### Uscita carta

150 fogli A4

### Stampa di buste

Sì dal vassoio di alimentazione manuale

### Formati dei supporti

#### Vassoio standard

A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5(lato lungo), B6(JIS), A6, Executive, A4 corto, 16K (195x270mm)

### Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm  
Lunghezza busta da 127 a 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch

### Stampa fronte/retro automatica

A4

### Tipo di supporto e grammature

#### Vassoio standard

Carta normale, carta sottile, carta riciclata  
Carta spessa 60-163 g/m<sup>2</sup>

### Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, buste sottile. Spessore 60/230 g/m<sup>2</sup>

### Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta riciclata  
64/105 g/m<sup>2</sup>

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup>

#### Android

Per stampare e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Per stampare da e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Stampa dai tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione compatibile con AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

### Mopria™<sup>17</sup>

Per stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

**Strumenti di gestione del parco macchine**

**Software di gestione**  
BRAdmin <sup>16,17 e 5</sup>

**Server Web incorporato**  
Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

**Monitor di stato<sup>16</sup>**  
Monitora lo stato della macchina dal computer

**Installazione guidata dei driver<sup>16,17 e 5</sup>**  
Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

## Software

**Brother iPrint&Scan Desktop** <sup>15,17 e 5</sup>  
Per stampare da e controllare lo stato del computer da Windows o da macOS PC

**Utility**  
Fornisce guide alla configurazione, manuali, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

**Semplice da configurare**  
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

## Connettività

**Rete wireless**  
2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

**Wi-Fi Direct®**  
Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)  
**Supporto per l'installazione wireless**  
Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)  
**Applicazioni wireless**  
Vertical Pairing

**Mobile**  
Stampa dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria  
**Interfaccia locale**  
USB 2.0 Hi-Speed

## Funzioni di protezione

### PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
Wi-Fi Direct supporta solo WPA2 (AES).  
SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS  
Risoluzione dei nomi, risolutore DNS, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Porta Raw personalizzata/ Port9100, CLIENT SMTP, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa)

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, client TFTP e server, ICMPv6, servizi Web (Stampa)

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante affinché non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

### Cloud Secure Print<sup>12</sup>

Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

### Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

### Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)  
I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

### Limitazione protocolli di rete

La funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

**Materiali di consumo e materiali di consumo****Toner inbox<sup>7</sup>**  
1 x 700 pagine (BK)**Toner a resa standard<sup>7</sup>**  
TN2510 (circa 1.200 pagine)**Toner ad alta resa<sup>7</sup>**  
TN2510XL (circa 3.000 pagine)**Unità tamburo**  
Circa 15.000 pagine a 1 pagina per lavoro**Dimensioni e pesi****Con cartone (LxPxA)**  
438 x 283 x 519mm - 8,20kg**Senza cartone (LxPxA)**  
356 x 360 x 183mm - 7,10kg**Ciclo di lavoro****Mensile consigliato**  
Fino a 2.500 pagine**Ambiente operativo****Requisiti di alimentazione**  
220-240 V CA  
50/60 Hz**Ambiente operativo**  
Umidità 20 - 80 %  
10°C - 32,5°C.  
50°F - 90,5°F**Ambiente di conservazione**  
Umidità 35 - 85 %  
0°C - 40°C.  
32 °F - 104 °F**Ambiente****Consumo energetico approssimativo<sup>13,23</sup>**  
Stampa: 440W  
Stampa in modalità silenziosa: 270 W  
Pronto: 43W  
Riposo 3,8W  
Deep Sleep 0,6 W  
spento: 0,08W  
**Valore TEC**  
0.34  
kWh/settimana**Potenza audio<sup>12</sup>**  
Stampa: 6.56B(A) pronto:  
Modalità silenziosa non udibile: 6.06B(A)  
Deep Sleep: Non udibile  
**Pressione sonora<sup>12</sup>**  
Stampa PC (monocromatica):  
Circa 49 dB(A)  
Pronto: 30.0db(A) modalità silenziosa: 44 db(A)**Risparmio toner**  
In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo**Blue Angel**  
Sì  
**Marchio GS**  
Sì  
**Nordic Swan**  
Sì

- 7 Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 Solo Windows e macOS
- 16 Solo Windows
- 17 Download opzionale
- 18 Richiede una connessione a Internet
- 23 Il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.  
 Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side